



Código de producto  
F05249

## KIT TIENDAS RF 868MHz

Referencia	EAN
5249	8424299052496

### Descripción

- Este Kit de Radiofrecuencia permite la apertura de la puerta a distancia a través de un mando RF. En la puerta, se requiere de un receptor que puede ubicarse tanto en el interior (ideal para tiendas y garajes) como en el exterior.
- El mando cuenta alcanza una distancia de hasta 100 metros mediante la banda de frecuencia 868Mhz. Y gracias a su avanzado sistema de transmisión APS (Approaching System), se puede activar el mando aún estando fuera de cobertura del receptor. Se irá transmitiendo repetitivamente la señal durante 15 segundos mientras el usuario se aproxima a la puerta y hasta el momento de la apertura de la misma.
- El mando incluye dos pulsadores que permitirán, además de abrir la puerta, accionar una segunda función como activar o desactivar una luz o el aire acondicionado, apertura de una segunda puerta...
- El kit incluye receptor RF ref. 5250 de hasta 500 códigos, alimentador ref.4802 y 3 mandos KeySingle Mini ref. 5259.

### Detalles Técnicos Adicionales

- BASIC-2B
- Frecuencia: 868,35MHz
- Codificación: Código cambiante
- Memoria: 500 códigos

- Número de relés: 2 relés (Relé1 (monoestable) y Relé 2 (monoestable/biestable))
- Alimentación: 12/24Vac/dc ±10%
- Contactos relé: 1A
- Consumo reposo / funcionamiento: 60mA / 90mA
- Temperatura funcionamiento: -20°C a +85°C
- Estanqueidad: IP54 (con prensaestopas IP65)
- Dimensiones: 63x74x25mm
- Dimensiones caja: 82x190x40mm

## Detalles.

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero	Tecnología Control de Accesos
0.899824	7,5x23x17,8	NO PE/VP	RF

### Manuales

- 97853 DOC AXESKEYBASIC\_2B\_REF. 5250-3200683  
V03\_22.pdf

### Declaración de Conformidad

- DOCF05249ES.pdf

### Productos Incluidos



F04802  
ALIMENTADOR DIN4  
230VAC/12VAC-1A



F05259  
MANDO RF KEYSINGLE MINI



F05250  
RECEPTOR RF BASIC-2B 12-24V