PORTERALIA

PORTEROS / VIDEOPORTEROS
CONTROLES DE ACCESO

FERMAX - Receptor RF AXESKEY BASIC-2B 12/24V

Marca: FERMAX
Referencia: 5250
Código propio: 0062000530
Código TMT: 0062000530
EAN 13: 8424299052502
Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*
Precio por: 1 Unidad de Stock

Descripción comercial

Receptor autónomo RF AXESKEY BASIC-2B alimentado a 12/24Vac/dc, permite la gestión de hasta 500 códigos de mandos RF 868Mhz. Un canal (pulsador del emisor) puede accionar uno u otro relé o los dos relés simultáneamente. Permitiendo la apertura remota de puertas peatonales y vehiculares mediante mando a distancia de hasta 100mts. Permite tanto programación manual como vía radio. El receptor incluye dos relés de serie uno configurado en monoestable y el otro permite la configuración de monoestable=impulsional o biestable mediante un jumper (imp/bies) en el propio receptor. Monoestable=Impulsional se activa el relé durante 2 sg por cada pulsación del emisor. Biestable. Se activa el relé y se desactiva por cada pulsación del emisor.

Características

- Objeto: Receptor
- Tensión: 12.00V a 24.00V (Voltios)
- Tipo de tensión: AC/DC
- Consumo máximo: 90W (Watios)
- Alimentación: 12/24Vac/dc +/-10%
- Grado de protección: IP54/IP65
- Frecuencia: 868,35MHz (Megahercio)
- Memoria: 500 códigos
- Temperatura de trabajo: -20.00°C a 85.00°C (Grados centrigrados)
- Consumo energético: Reposo / funcionamiento: 60mA / 90mA

Enlaces relacionados

Declaración DOC CE (Declaración de Conformidad CE)
Enlace a página de producto