

Audio pack for 12 apartments N4212/T-ART 12P



Referencia: N4212/T-ART

Código de producto: 12404212

Código EAN: 8429898022963



Características principales

Kit comunitario de audio con instalación digital "G2+" para 12 viviendas

Compuesto por:

- Módulo rejilla N1220/AL
- Módulo de pulsadores N3210/AL
- Módulo de audio EL642/G2+
- Módulo electrónico de pulsadores EL610D 10P
- Marco de montaje N6002/AL
- Caja de empotrar NCEV-90C
- Fuente de alimentación FA-G2+
- 12 Teléfonos T-ART/G2+

Admite **hasta 4 placas** utilizando el conmutador DPM-G2+ y **4**

unidades interiores en la misma vivienda sin alimentación adicional

Abrepuertas no incluido. Recomendado:

CV-14P/UNI/SF (20600155)

CV-24P/UNI/SF (20600253)

CV-16P/UNI/SF (20600160)

CV-26P/UNI/SF (20600158)

Información adicional

PLACA NEXA ALUMINIO

Frontal de aluminio extrusionado.

Mensajes vocales e iconos de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado).

Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta.

Salidas de relé para la activación de dos puertas.

Dimensiones:

Exteriores: 128(An) x 256(Al) mm.

Empotrado: 99(An) x 238(Al) x 56(P) mm.

TELÉFONO T-ART/G2+

- Comunicación de audio dúplex.
- Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas.
- Función no molestar con indicador.
- Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
- Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada.
- Leds de estado: puerta abierta, no molestar, encendido.
- Regulación de volumen.
- Salida a sonería auxiliar SAV-12.
- Intercomunicación con otros terminales de la vivienda.
- Pulsador de llamada a conserjería.
- Pulsador adicional para activar un segundo abrepuertas eléctrico conectado a la placa de calle, o activar las luces de escalera mediante el uso de una unidad de relé digital SAR-G2+.

Dimensiones: 86(An) x 154(Al) x 31(P) mm.

Accesorios

- Teléfono 4 Pulsadores T-ART/G2+
- Visera N721/AL
- Caja de superficie 45° N921/AL
- Marco de sustitución N621/AL
- Repetidor de llamada SAV-12
- Caja de superficie con visera integrada N872/AL
- Marco de adaptación N621/921

Visit in the website: <https://www.golmar.es/products/n4212-t-art>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar.es