

# Audio pack for 18 apartments N4218/T-ART 18P



Referencia: N4218/T-ART  
Código de producto: 12404218  
Código EAN: 8429898022994



## Características principales

Kit comunitario de audio con instalación digital "G2+" para 18 viviendas  
Compuesto por:

- Módulo rejilla N1000/AL
- Módulo de pulsadores N3280/AL
- Módulo de pulsadores N3210/AL
- Módulo de audio EL642/G2+
- Módulos electrónicos de pulsadores EL610D 10P
- Marco de montaje N6003/AL
- Caja de empotrar CEV-90
- Fuente de alimentación FA-G2+
- 18 Teléfonos T-ART/G2+

Admite **hasta 4 placas** utilizando la unidad de conmutación de placas DPM-G2+ y **4 unidades interiores** en la misma vivienda sin alimentación adicional

Abrepuertas no incluido. Recomendado:

CV-14P/UNI/SF (20600155)

CV-24P/UNI/SF (20600253)

CV-16P/UNI/SF (20600160)

CV-26P/UNI/SF (20600158)

## Información adicional

### PLACA NEXA ALUMINIO

Frontal de aluminio extrusionado.

Mensajes vocales e iconos de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado). Comunicaciones secretas de audio, video y apertura de puerta.

Salidas de relé para la activación de dos puertas.

Dimensiones:

Exteriores: 128(An) x 358(AL) mm.

Empotrado: 99(An) x 328(AL) x 56(P) mm.

### TELÉFONO T-ART/G2+

- Comunicación de audio dúplex.
- Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas.
- Función no molestar con indicador.
- Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
- Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada.
- Leds de estado: puerta abierta, no molestar, encendido.
- Regulación de volumen.
- Salida a sonería auxiliar SAV-12.
- Intercomunicación con otros terminales de la vivienda.
- Pulsador de llamada a conserjería.
- Pulsador adicional para activar un segundo abrepuertas eléctrico conectado a la placa de calle, o activar las luces de escalera mediante el uso de una unidad de relé digital SAR-G2+.

Dimensiones: 86(An) x 154(AL) x 31(P) mm.

## Accesorios

- Teléfono 4 Pulsadores T-ART/G2+
- Visera N731/AL
- Caja de superficie 45º N931/AL
- Marco de sustitución N631/AL

- Repetidor de llamada SAV-12
- Caja de superficie con visera integrada N873/AL
- Marco de adaptación N631/931

Visit in the website: <https://www.golmar.es/products/n4218-t-art>