



Código de producto  
F07722

## BUCLE INDUCTIVO PLACA CORA

Referencia	EAN
7722	8424299077222

### Descripción

El bucle inductivo permite transformar la señal del audio en un campo magnético adaptado a los audífonos o prótesis de las personas con discapacidad auditiva.

El bucle inductivo para la placa CORA se compone de: módulo expander y bucle inductivo propiamente dicho.

- El **módulo Expansor** Placa DUOX PLUS se fija en el interior de la caja de empotrar mediante una tira adhesiva de cinta de doble cara que está en la base, quedando el módulo dentro de la **caja de empotrar**. **No es posible montarlo en la caja de superficie** porque no tiene suficiente profundidad para alojarlo.
- La forma de fijar el **bucle inductivo DDA** es mediante unas abrazaderas que se pegan en la tapa trasera de la Placa Cora y que vienen incluidas en el bucle.

El Bucle inductivo DDA únicamente se habilita cuando la Placa Cora está activa y tiene la pantalla encendida.

El expander va conectado a la Placa CORA a través del conector CN4.

Al instalar el bucle inductivo DDA, mediante el Expansor Placa DUOX PLUS, se deberá utilizar una fuente de 12Vdc externa. En este caso, será también necesario unir la masa de dicha fuente con la masa del Expansor.

## Especificaciones Técnicas

El expensor tiene las siguientes conexiones:

- CN1: Conexión bucle inductivo DDA.
- CN2 y CN3: Conexión placa directorio.
- CN4: Conexión del expensor a la placa CORA.
- RS-485: conexión bus RS-485

## Detalles.

---

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.2	6,2x9,8x7,2	DUOX

## Manuales

- 970339 Bucle inductivo Placa CORA Ref F07722  
V10\_24.pdf

## Accesorios



F07700

PLACA CORA CONNECT DUOX PLUS  
S6

F07710

PLACA CORA CONNECT DUOX PLUS  
S8

F07701

PLACA CORA DUOX PLUS S6



F07711

PLACA CORA DUOX PLUS S8