



Código de producto

F05291

## RECEPTOR RF BASIC-MINI 12-24V

Referencia

5291

EAN

8424299052915

### Descripción

- Receptor que permite, por radiofrecuencia, la apertura de la puerta a distancia.
- Estos sistemas constan de un RECEPTOR que se instala cerca de la puerta y varios EMISORES que envían un código cuando se pulsa el botón de transmisión que incorporan. Al recibir el código, el RECEPTOR cierra un circuito que activa el abrepuertas, el automatismo de una puerta, etc.
- Sólo los "emisores RF" autorizados, accionarán el dispositivo.
- Sistema de control de acceso autónomo alimentado a 12/24Vac/dc. Para instalaciones en las que se requiere un control de acceso sencillo, sin registro de incidencias, para complementar al portero electrónico y permitir el acceso al edificio a los vecinos, por ejemplo: despachos, pequeñas oficinas, garajes.
- Gestiona hasta 500 códigos de mandos RF 868Mhz.
- Dispone de una salida de relé libre de potencial configurado en monoestable. Permite tanto programación manual como por software UserPlus mediante el kit de programación 5258.
- Monoestable=Impulsional se activa el relé durante 2 sg por cada pulsación del emisor.

### Especificaciones Técnicas

#### BASIC-MINI

- Frecuencia: 868,35MHz
- Codificación: Código cambiante
- Memoria: 500 códigos
- Número de relés: 1 relé
- Alimentación: 12/24Vac/dc  $\pm 10\%$

- Contactos relé: 3A
- Consumo reposo / funcionamiento: 60mA / 90mA
- Temperatura funcionamiento: -20°C a +55°C
- Dimensiones: 60x44x18mm

## Detalles

---

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero	Tecnología Control de Accesos
0.0938	7,5x3x11	NO PE/VP	RF

### Manuales

- 97894E DOC RECEPTOR RF BASIC-MINI REF. 5291 V03\_22.pdf
- 97894F RECEPTEUR RF BASIC-MINI REF. 5291 V03\_22.pdf
- 97894I RECEIVER RF BASIC-MINI REF. 5291 V0322.pdf
- 97894P RECETOR RF BASIC-MINI REF. 5291 V03\_22.pdf

### Declaración de Conformidad

- DOCF05291ES.pdf