



## FERMAX - Pasarela control ascensores MEET

Marca: FERMAX

Referencia: 9545

Código propio: 0062001429

Código TMT: 0062001429

EAN 13: 8424299095455

Precio sin IVA: *\*Regístrese para ver precios*

Precio por: 1 Unidad de Stock

## Descripción comercial

La pasarela de control de ascensores es un dispositivo entre el Sistema de intercomunicación del edificio y el de control de ascensores. Existen 5 modos definidos en el sistema de control de ascensores : El propietario llama al ascensor para subir El propietario llama al ascensor para bajar El propietario habilita el piso en el que reside para visitas El propietario abre la puerta cuando recibe una llamada de placa. Pregunta el estado del ascensor y lo muestra en pantalla. Este dispositivo tiene 6 leds en la cubierta. Puede mostrar la información del comando y el STATUS + APARTAMENTO DEL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA. Si aplica, la ref. F01616 DECODER DE RELES DE 10 SALIDAS, debe ser configurado en primera instancia. Cada uno de los relés NA/NC del decoder F01616 está asignado a un piso, y esta información se ha de registra en un fichero Excel. Se utilizará un software especial de carga de esta información a la pasarela. Función Control de ascensores compatible con placas digitales, No compatible con placas Milo de 1 línea

## Características

- Objeto: Pasarela
- Tensión: 12V (Voltios)
- Humedad relativa de trabajo: 10.00% a 93.00% (Porcentaje)
- Tipo de tensión: AC
- Consumo máximo: 110W (Watios)
- Alimentación: 12V (Voltios)
- Temperatura de trabajo: -40.00°C a 55.00°C (Grados centrigrados)

## Enlaces relacionados

[Declaración DOC CE \(Declaración de Conformidad CE\)](#)

[Enlace a página de producto](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)