



FERMAX - Alimentador + filtro DIN10 24VDC 2,5A para alimentar diferentes equipos DUOX PLUS

Marca: FERMAX

Referencia: 4825

Código propio: 0062001616

Código TMT: 0062001616

EAN 13: 8424299048253

Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*

Precio por: 1 Unidad de Stock

Descripción comercial

Alimentador + filtro DIN10 24VDC 2,5A para alimentar diferentes equipos DUOX PLUS. Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación DUOX PLUS de Fermax. Construida en material autoextinguible VO. Incluye un juego de tapas para proteger los terminales de conexión. Formato carril DIN-10 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared. Las conexiones POWER BUS proporcionan voltaje y datos. Las conexiones PREV BUS proporcionan sólo datos. Incluye 2 leds: - EN - SOBRECARGA: LED que indica el límite máximo de corriente excedido. Reduzca la carga. El LED ENCENDIDO + SOBRECARGA parpadeando indica un cortocircuito.

Características

- Objeto: Alimentador + filtro
- Humedad relativa de trabajo: 95% (Porcentaje)
- Temperatura de trabajo: -5.00°C a 45.00°C (Grados centígrados)

Enlaces relacionados

[Declaración DOC CE \(Declaración de Conformidad CE\)](#)

[Enlace a página de producto](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)