



Código de producto

F03267

## RELE DUOX PLUS

Referencia

3267

EAN

8424299032672

### Descripción

El Relé DUOX PLUS permite disponer en las instalaciones DUOX PLUS de un relé libre de potencial, con varios modos configurables de funcionamiento y activación:

- Activación del relé mediante comandos generados desde los terminales de vivienda, placas o conserjerías.
- Activación externa mediante pulsadores, interruptores externos adicionales, etc.

El Relé DUOX PLUS puede instalarse en cualquier parte del bus DUOX PLUS.

Es posible instalar uno o varios relés: por apartamento, bloque o instalación.

### Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital).

#### Detalles Técnicos Adicionales

- Alimentación: 18 - 24 Vcc (no polarizado, a través de BUS INPUT o BUS OUTPUT).
- Consumo:
  - En reposo: 1,24 W.
  - Máximo: 4,4 W.
- Temperatura de funcionamiento: [0, 40°C].
- IP: 20.
- (+12V): Salida auxiliar de tensión 12Vcc (máx. 300mA).
- Contactos de relé libres de potencial:
  - C: Común.
  - NC: Normalmente cerrado.
  - NO: Normalmente abierto.

- Corriente máxima: 3A.
- Tensión máxima: 250VAC o 30VCC.

## Detalles.

---

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.36856	DUOX 7,5x23x17,8	

## Manuales

- 97821c\_Rele\_DUOX\_PLUS\_ref\_3267\_V01\_24.pdf
- 97822Ac Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf
- 97822Ec Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf
- 97822Fc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf
- 97822Ic Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf
- 97822Pc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11\_20.pdf