

R-CETK-590 Plus concierge unit replacement



Referencia: R-CETK-590-PLUS

Código de producto: 19969715

Código EAN: 8429898027975



Características principales

- Instalación digital "Plus" de 3 hilos + cable coaxial o CAT5
- Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003.
- Pantalla color TFT LCD de 3,5".
- Ajustes de brillo y color.
- Teclado capacitivo grabado con láser y confirmación acústica de pulsación.
- Cordón telefónico del auricular extraíble mediante conectores.
- Conector adicional RJ-45 para conexión con cable CAT5.
- Instalación en superficie mediante regleta de conexión RCTK-Plus, no incluida).

Dimensiones: 200(An) x 230(Al) x 54(P) mm.

Información adicional

- Idioma seleccionable.
- Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
- Pulsador de apagado con indicador luminoso de confirmación.
- Candado electrónico que solicita un código para encender la central.
- Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
- Posibilidad de asignación de una cámara para ser visualizada por la vivienda cuando se encuentra en comunicación con la conserjería.
- Entrada para receptor de vídeo EL562, que permite la recepción de la señal de vídeo mediante un par trenzado.
- Regulador de volumen de llamada de tres posiciones.
- Conexión a una central de conserjería secundaria con intercomunicación entre ambas. Durante el uso de esta función, las llamadas de la placa de calle pueden ser atendidas.
- Gestión de hasta 255.000 viviendas distribuidas en un total de 255 edificios con placas codificadas.
- Programación sencilla mediante el teclado o a través del puerto USB. El programa de configuración Memedit está disponible para dispositivos basados en Windows® y Android®.
- Transmisión del contenido de la agenda a otras placas codificadas y centrales de conserjería a través de los cables de la instalación.
- Reproducción de tonos en el auricular que confirman el estado de las llamadas. Esta información se muestra también en pantalla.
- Dos métodos de llamada: introducción del código de la vivienda a llamar o por búsqueda en la agenda.
- Visualización en pantalla del estado del sistema, llamadas perdidas con indicación de fecha y hora, ...
- Posibilidad de captura de las llamadas realizadas en la placa y posterior transferencia a la vivienda; durante la conversación entre la central de conserjería y la vivienda, la placa de calle queda en estado de espera, pudiendo la vivienda visualizar al visitante.
- Salida para la conexión de un repetidor de llamada SAV-90 o una unidad de relé SAR-12/24.
- Activación de dispositivos auxiliares (segunda cámara, luces, ...) mediante unidad de relé SAR-12/24 o un contacto libre de potencial.

Accesorios

- Regleta de conexión RCTK-Plus
- Soporte de sobremesa SOB-UNI
- Repetidor de llamada SAV-90

Visit in the website: <https://www.golmar.es/products/r-cetk-590-plus>