

FERMAX

Monitor Iris Wi-Fi 7" Duox Plus

ref.9261

IRIS
FERMAXDUOX^{plus}
2 hilos digital

Fecha y hora.

Fabricado en plástico ABS de alto impacto.

Medidas:
190 x 155 x 19 mm.**Pantalla táctil 7" (16:9)** con frontal de plexiglás y acabado de alta calidad. Resolución: 800 x 480 px.**Leds de iconos de estado** con luz blanca: encendido, Wi-Fi, llamadas perdidas, doormatic, no molestar.**Micrófono digital** y altavoz.**Función autoencendido.**

Activa la cámara de la placa de calle sin llamada previa, y cambia la visualización a otra placa o cámara.

Función "No molestar".**Pulsadores planos mecánicos.**

2 hilos

Tecnología Duox Plus: el único sistema 2 hilos 100% digital.**Nueva interfaz de usuario** con iconos táctiles, animaciones fluidas y un diseño visual optimizado.**Captura manual o automática de fotos** desde el videoportero o el móvil.**Wi-Fi de serie.** Conectividad integrada directamente en el monitor, que incluye el servicio de desvío de llamadas al móvil DuoxMe gratuito e ilimitado.**Experiencia de uso.** Selección de melodías (hasta 7 opciones). Función "No molestar" temporizada. Pulsadores de función F1 y F2 configurables para activar un segundo acceso, iluminación de cortesía, etc. (requiere relé Duox Plus). Regulación del volumen de llamada y de conversación. Timbre de puerta de entrada al apartamento integrado, sin necesidad de instalar dispositivos adicionales.**Micrófono digital MEMS.** Captura de voz nítida, libre de interferencias y vibraciones.**Función Doormatic.** Permite programar la apertura automática de la puerta cuando se recibe una llamada.**Función Intercomunicación.** Permite la comunicación directa y sencilla entre los diferentes terminales instalados dentro de la misma vivienda (hasta 3).**Accesibilidad para todos.** Disponible con bucle inductivo incluido de serie para facilitar la comunicación a personas con discapacidad auditiva (ref. 9263).**Especificaciones técnicas**

Montaje	Superficie*
Tensión de alimentación	18-24 Vcc
Consumo máximo	12 W
Temperatura de funcionamiento	de -10 a +55 °C
Conectividad	Wi-Fi (2,4GHz)

*Con conector ref. 9447.

DESCUBRE
MÁS

DESVÍO DE LLAMADA A MÓVIL

**DuoxMe**
FERMAX**APP gratuita e
ilimitada**

- Contestar las llamadas del videoportero con el móvil.
- Mirar las imágenes de quien ha llamado. Descargarlas y compartirlas.
- Activar la cámara para ver el exterior de tu vivienda.
- Abrir sin llaves.
- Abrir la puerta desde Widget (Android) y Atajos (iOS).
- Abrir la puerta con Alexa, Google Home, Siri o Apple Watch.
- Invitar a familiares y amigos. 1 usuario máster + 5 invitados y 2 dispositivos por usuario.